



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 207.006.01 Typ: KSVWW23EO1****Art.-Gruppe: Schaltgeräte 1/N/PE 230V KSVW**

Produktstatus: Standard-Variante
Bezeichnung: KSVW Anbau-Schaltgerät, Schuko CEE7/7 2P+E / 16A / 230V, Steckdose, Wiedereinschaltenschutz
Beschreibung: Kunststoff-Anbaugeschäuse mit Drucktasten, Schuko-Steckerkragen und Schuko-Steckdose
Verwendung: Motorstarter für elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter) oder II (Schutzisoliert)
Leistungsklasse: AC-3 / 2,2kW / 230V / 1~

Ausstattung	
Schuko-Steckerkragen 16A	Steckdose
Unterspannungsauslösung	Kupplungssicherung (rot)
Wiedereinschaltenschutz	Tastenabdeckung transparent

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	1/N/PE 230V / 50Hz	Schaltplan	851.353
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 230V / 50Hz
Konventioneller thermischer Strom	I_{th} 16A
Bemessungsschaltvermögen	AC-1 16A / 3,6kW / 230V / 1~ AC-3 13,5A / 2,2kW / 230V / 1~
Schaltkontakte (Hauptstromkreis)	Schließer / 2-polig
Betätigung	mechanisch Ein/Aus / Wiedereinschaltenschutz
Bemessungsbetätigungsspannung	U_c 230V / 50Hz
Schaltzyklen	50E3
Schaltdauer	300 l/h
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	Schuko-Steckerkragen blau CEE7/7 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz
Ausgang	1 Schuko-Steckdose schwarz CEE7/3 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz

Schutzart	IP 44
Gehäuse	PP / schwarz
Ausführung	Anbau / geschlossen / Tasten oben
Befestigung	4 Sacklöcher Ø 4,2mm – 68 x 68mm
Maße	L x B x H ca. 133 x 115 x 100mm (über alles)
Gewicht	ca. 421g

Konformität / Prüfungen	CE
--------------------------------	----

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Grüne Taste drücken - Spannung an der Einbausteckdose (Motor läuft)
Ausschalten	- Rote Taste drücken - keine Spannung an der Einbausteckdose (Motor läuft aus)
Unterspannungsauslösung	- Wiederaufschalt nach Spannungsausfall - Auslösung bei Spannungsabsenkung oder Netzausfall - keine Spannung an der Einbausteckdose (Motor läuft aus) - Nach Spannungsrückkehr kann erneut eingeschaltet werden
Wiedereinschaltenschutz	- Schutz vor ungewolltem, selbstständigen Einschalten durch einen Schlag oder starker Erschütterung

**Bitte beachten!**- Sicherheitshinweise unter www.tripus.de