



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 202.612****Typ: KSVRW..TR1****Bezeichnung: Zweihand Sicherheitsschalter 1/N 230V**

Beschreibung: Kunststoff-Holmanbaugehäuse mit Einhand-Hebel, Konturen-Steckerkragen und Motorkabel, zum Anbau an den Führungsholm von handgeführten Maschinen.

Verwendung: Totmannschalter als Motorstarter für handgeführte elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse II (Schutzisolierung).

Leistungsklasse: 12A / 230V / 1~

Ausstattung	
Überlastschutz	Konturen-Steckerkragen 16A
1 Schalthebel	Motorkabel

Schaltfunktion	0 – 1 tastend	Betätigungsart	Drucktaste / Schalthebel
-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------------

Netzdaten	1/N 230V / 50Hz	Schaltplan	851.414
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 240V / 50 - 60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 12A
Schaltkontakte	Schließer / 2-polig
Überlastschutz	12A / 1-polig
Schaltzyklen	50E3
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	Konturen-Steckerkragen CEE 7/17 2P / 16A / 250V / 50-60Hz
Ausgang	ca. 1,8m Kabel H05RN-F2x1,0mm ²
Motoranschluss	Adern bn, bl 35mm / Enden Flachsteckungen 6,3 x 0,8

Schutzart	IP 44
Gehäuse	PP / schwarz
Ausführung	Holmanbau / Hebel rechts / Taste gelb
Holmdurchmesser	18 – 22mm
Befestigung	2 Bohrungen Ø 9mm / 44mm 2 PT-Schrauben K 4,0 x 25 PH
Maße	L x B x H ca. 171 x 150 x 104mm
Gewicht	ca. 345g

EAN	4250318210424
Konformität / Prüfungen	CE / VDE

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Bei gedrückter gelber Taste Schalthebel ziehen, danach gelbe Taste lösen - Motor läuft
Ausschalten während des Laufs	- Lösen des Schalthebels - Motor läuft aus
Überlastschutz	- Auslösung bei Überlastung durch erhöhten Motorstrom - Schalter unterbricht den Stromkreis - Motor läuft aus - Einschalten nicht möglich, keine Funktion - Nach Abkühlzeit erfolgt automatischer Reset, Schalter ist wieder betriebsbereit